



电源电压变化模拟器

APS 10C05DS

- ISO 16750-2:2023
- FMC 1278:2016
- VS-00.34-L-10002:2024

产品特点

- > 最高测试电压可达10 V
- > 最大测试电流可达5 A
- > 输出电压、电流监测/保护功能

产品概述

APS 10C05DS电源电压变化模拟器是一台独立的设备，满足ISO 16750-2、FMC 1278和VS-00.34-L-10002标准。可以模拟多路供电通路的接地偏移和电源偏移，用于验证组件的可靠运行。

应用行业



新能源汽车

技术参数

输出电压	-10 V ~ +10 V
额定电流	5 A
频率范围	DC ~ 10 kHz
保护电路	过压保护、过流保护
触发方式	自动
模拟信号输入	BNC, 根据实际仪器配置, 最高±5 V
外部信号放大比例	1:2

通用参数

显示屏	5.7英寸TFT触摸屏
工作电源范围	AC 220 V, ±10%, 50/60Hz
保险丝	10 A
最大功耗	300 W
通讯方式	以太网LAN、RJ45
仪器工作状态指示	前面板LED指示、LCD显示
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机箱尺寸	4U 450 mm (W) * 190 mm (H) * 300 mm (D)
仪器重量	约12 kg
温度范围	15°C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%, RH (无凝露)
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

电源线、测试线、接地线、保险丝、使用说明书、检验报告、产品质保书

选配附件

1	汽车抗扰度测试软件	型号: AutoLab 支持Windows 7 / 8 / 10 / 11操作系统。 它使用方便、用户界面美观、直观, 各项操作功能以及标准测试库使用户可以轻松完成自定义测试程序它能够自动/手动识别所连接的AutoLab测试设备并进行自动配置基于模板的报告功能可以帮助用户灵活地生成测试报告。	
---	-----------	--	---

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址: 江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话: 0512-68413700 / 68413800 / 68413900
 客服热线: 4006-0512-77 售后电话: 0512-68078090 售后邮箱: service@3ctest.cn
 公司官网: www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址: 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
 B座205室
 电话: 010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址: 深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴
 科学园-E栋407
 电话: 0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址: 成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理
 想中心3栋1501室
 电话: 028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址: 西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
 电话: 029-68985077



微信公众号