

电压冲击模拟器

VSG 1200H



符合下列标准

- > IEC 60060-1
- > GB/T 5729-2003

概 述

- 电压冲击模拟器系列产品满足以下产品、行业测试需求：
- 1.测试元器件、插座、插头、电缆和许多其它器件的耐压能力
 - 2.测试音频、视频及类似电子装置的安全性
 - 3.测试保护继电器的瞬间过压能力
 - 4.其他

特 点

- > 5.7 寸彩色触摸屏前面板操作
- > 最高可达 12 kV 的超小型模拟器
- > 控制系统内置出错报警提示功能
- > 被试品漏电电流击穿报警功能
- > 完全满足企事业单位和检测机构用户对相关抗扰度测试设备的需求，可完全替代进口

应用领域

- | | |
|--------|---------|
| > 通讯 | > 信息技术 |
| > 电信 | > 军用 |
| > 医疗 | > 航空 |
| > 广播电视 | > 新能源电力 |
| > 铁路 | |

技术参数	
测试电压范围	12 KV $\pm$ 10% (特殊电压等级可定制)
电压波形	波前时间: 1.2 μ s $\pm$ 30% 半峰值时间: 50 μ s $\pm$ 20%
波形形成电容	2 μ F
发生器内阻	37.5 Ω $\pm$ 10%
击穿报警电流	300 mA-1200 mA
输出极性	正、负、正负交替
脉冲周期	5 s - 99 s
触发方式	自动、手动、外部触发
试验次数	1-10000 次

通用参数	
显示屏	5.7 英寸 TFT 触摸屏
工作电源范围	AC 110 V/220 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 5% (大陆地区默认 AC 220 V 50 Hz)
保险丝	6 A
最大功耗	200 W
机箱尺寸	19 英寸/4U
仪器重量	约 30 Kg
温度范围	15-35 $^{\circ}$ C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86 kPa - 106 kPa

随机标配
主机 1 台、说明书、检测报告、测试线、电源线、保险丝

选配
PC 控制软件 EMSLab 支持 Windows XP and windows 7, 使用方便、用户界面美观、直观, 各项操作功能以及标准测试库使用户可以轻松完成自定义测试程序、帮助用户灵活地生产测试报告。



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

