



组合式耦合/去耦网络 SEPN 4832T

- GB/T 17626.4
- GB/T 17626.5
- GB/T 17626.12
- IEC/EN 61000-4-4
- IEC/EN 61000-4-5
- IEC/EN 61000-4-12
- IEC/EN 61000-6-1
- IEC/EN 61000-6-2

产品特点

- > EUT最大负载电压AC 480 V（线-线）三相五线，DC 500 V
- > EUT负载电流0 ~ 32 A
- > 脉冲群最大耦合电压5.5 kV
- > 浪涌最大耦合电压6.0 kV
- > 振铃波最大耦合电压6.0 kV
- > 支持自动选择耦合路径和相位角度
- > 支持EUT过流保护功能
- > 支持脉冲耦合路径LED灯指示

产品概述

SEPN 4832T 是根据 IEC/EN 61000-4-4/-5/-12 和 GB/T 17626.4/5/12 标准要求设计的组合式耦合/去耦网络，适用于脉冲群、浪涌、振铃波抗扰度测试。该网络能够将标准规定的干扰耦合到 EUT 电源线上，EUT 最大带载能力 DC 500 V /32 A、AC 480 V/32 A 三相五线，可配套本公司 CCS、CWS、EFT、RWS 系列仪器使用。

应用行业



技术参数

IEC/EN 61000-4-4脉冲群参数	
最大测试电压	6.0 kV
CDN端口电压	0.25 kV ~ 5.5 kV $\pm$ 10% (6 kV 发生器)
相位同步	0° ~ 360°
耦合路径	L1、L2、L3、N、PE、DC+、DC-
耦合模式	全自动
耦合电容	33 nF
耦合衰减	< 2 dB
脉冲群注入端口	SHV接头
EUT注入端的残余脉冲电压	不超过施加试验脉冲电压的10%
IEC/EN 61000-4-5浪涌参数	
最大测试电压	6.0 kV
CDN端口电压	0.25 kV ~ 6.0 kV $\pm$ 10% (6 kV 发生器)
相位同步	0° ~ 360°
耦合路径	L1、L2、L3、N、PE、DC+、DC-
耦合模式	全自动
耦合电容	9 nF, 18 nF
耦合电阻	10 Ω , 0 Ω
耦合衰减	< 2 dB
浪涌注入端口	4 mm香蕉头
EUT注入端的残余脉冲电压	不超过施加试验脉冲电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的2倍
IEC/EN 61000-4-12振铃波参数	
最大测试电压	6.0 kV
CDN端口电压	0.25 kV ~ 6.0 kV $\pm$ 10% (6 kV 发生器)
相位同步	0° ~ 360°
耦合路径	L1、L2、L3、N、PE、DC+、DC-
耦合模式	全自动
耦合电容	9 nF
耦合衰减	< 2 dB
振铃波注入端口	4 mm香蕉头
EUT注入端的残余脉冲电压	不超过施加试验脉冲电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的2倍

通用参数

EUT负载电压	Max AC 480 V (线-线) 50 Hz / 60 Hz 三相五线 Max DC 500 V
EUT负载电流	0 ~ 32 A
EUT电源投切方式	自动投切
工作电源	AC 100 V ~ 240 V $\pm$ 10%, 50 Hz / 60 Hz

通用参数

保险丝	6 A
最大功耗	100 W
辅助接口	D-sub 25p
仪器工作状态指示	前面板LED指示
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机柜尺寸	6U机柜, 445 (W) × 672 (D) × 193 (H) mm
重量	约40 kg
温度范围	15°C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

说明书、电源线、测试线、接地线、保险丝（备用件）、RF 射频电缆、CN25 线

※ 具体附件规格及数量，请以实际装箱单为准。

选配附件

脉冲群校准件			
1	脉冲群校准套件	型号：EFT-CA-KIT(SHV) 包含： 衰减器 TFB 500(SHV)：阻抗50 Ω，500：1 衰减器 TFB 1000(SHV)：阻抗1,000 Ω，1,000:1 高压射频连接器：SHV-BNC-JJ BNC转香蕉插头：BNC(K)-2BP(J) RF射频电缆	
浪涌校准件			
1	高压差分探头	型号：VCF-80 最大脉冲电压：8 kV 衰减比：1,000：1	
2	宽带电流监测钳	型号：CM 0220M 最大峰值电流：20 kA 灵敏度：0.01 V/A	
振铃波校准件			
1	高压差分探头	型号：VCF-80 最大脉冲电压：8 kV 衰减比：1,000：1	
2	宽带电流监测钳	型号：CM 0103M 最大峰值电流：5 kA 灵敏度：0.1 V/A	

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
E-mail: info@3ctest.cn 公司官网：www.3ctest.cn



北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座
205 室

电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街 38 号(地铁高新站出口) 理想中心 3 栋 1501 室

电话：028-65185450

深圳办事处

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方科兴
科学园-E 栋 407

电话：0755-86626661 / 86344313 / 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园 A 座 409 室

电话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。