

可编程直流电源

PDG 50C50S



符合下列标准

- > GJB181A-2003
- > GJB181B-2012
- > HB 20326.8-2016

概述

PDG 50C50S 可编程直流电源依据 GJB181A-2003、GJB181B-2012、HB 20326.8-2016 标准要求设计，最大输出 50 V / 50 A 搭配测试软件及辅助测量设备（如：示波器、频谱分析仪、畸变测试仪等）可实现 HB 20326.8-2016 标准中所有试验。其也可用于 GJB181 标准中叠加交流干扰信号试验，仪器操作简单直观，可靠性强。

特点

- > 5.7 英寸显示屏；
- > 质量可靠、外观精美、操作舒适；
- > 一体化的设计使系统更加简便、安全、耐用；
- > 以太网、RJ45接口，用于 PC 远程控制、打印测试报告。

应用领域

- > 航空

技术参数	
最大输出电压	50 V
最大输出电流	50 A
纹波 (20HZ ~ 20MHZ)	$V_{pp} \leq 1 \%FS + 100 \text{ mV}$ $V_{rms} \leq 0.3 \%FS + 50 \text{ mV}$
动态响应时间 (10% ~ 90%负载)	$\leq 5 \text{ ms}$

随机标配
测试线、电源线、保险丝、出厂报告、说明书。

通用参数	
显示屏	5.7英寸TFT触摸屏
工作电源	AC 380 V
最大功耗	3000 W
通讯方式	以太网LAN、RJ45
外部控制方式	25针并口线
失效检测	失效时前面板LCD显示，并中断仪器工作
仪器工作状态指示	前面板LED指示、LCD显示
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
EUT电源电压注入	$\phi 4$ 或 $\phi 6 \text{ mm}$ 香蕉插头线
机箱尺寸	19英寸22 U机箱
仪器重量	约125 kg
温度范围	15 °C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

