



大功率短时过电流模拟器 ICG 3600

- GB/T 17215.301
- GB/T 17215.322
- ANSI C12.02-2001

产品特点

- > 紧急保护按钮
- > LCD 显示,电流测量采集系统
- > 内置大功率高精度调压（调电流）装置，可通过软件智能控制
- > 进口大功率IGBT半导体开关，安全稳定
- > 同时满足GB/T17215.301、GB/T17215.322

产品概述

大功率短时过电流模拟器ICG 3600是依据ANSI C12 .02-2001标准而设计的试验仪器，适用于检测电能表在50Hz/60Hz工频的大电流干扰时的抗扰能力，产品同时 满足GB/T17215.301、GB/T17215.322的测试要求。

应用行业



通讯



电信



医疗



广播电视



铁路



信息技术



新能源电力



军用



航空

技术参数

输入电压	AC 220V 100A 50Hz/60Hz
输出电压	0.01 ~ 3.3V
输出电流	10 ~ 3600A
输出电流精度	0 ~ -10%
输出波形	正弦波
频率	50Hz/60Hz
电流注入时间	1ms ~ 9999ms 或0.3 ~ 500周期
发生器输出阻抗	0.001Ω
输出相位角度	0°
试验时间间隔	1 ~ 9999s
试验次数	1 ~ 9999
试验模式	手动、自动

通用参数

显示屏	5.7英寸TFT触摸屏
工作电源范围	AC220V, (±10%), 50Hz/60Hz(大陆地区默认AC 220V 50Hz)
保险丝	6 A
最大功耗	200 W
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机箱尺寸	22U*2
仪器重量	约282kg
环境温度	15°C ~ 35°C
相对湿度	25% ~ 75%
大气压力	86 kPa ~ 106 kPa

随机标配

主机一台、说明书、检测报告、质保书、测试线、电源线、接地线、保险丝

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077



微信扫一扫