



浪涌电压模拟器

VDG 298

- GJB 298:1987
- MIL-STD-1275D:2006

产品特点

- > 5.7英寸彩色触摸屏，前面板操作
- > 符合MIL-STD-1275D:2006和GJB 298:1987标准要求
- > 内置直流电源功能
- > 低阻抗输出20 mΩ/500 mΩ可选
- > 最大输出电流可达30 A

产品概述

VDG 298 是基于三代控制平台，设计出的一款满足 GJB 298:1987、MIL-STD-1275D 标准中 28 V 直流供电车辆浪涌电压试验的模拟器。内置直流电源功能，具有输出电压精度高响应快阻抗低，稳定性好等特点

应用行业



技术参数

直流电压	0 V ~ 35 V ±5% (步进: 0.1 V)
直流电流	30 A
浪涌电压	40 V ~ 100 V ±5% (步进: 0.1 V)
浪涌时间	1 ms ~ 1,000 ms
浪涌周期	1 s ~ 99 s
浪涌次数	1 ~ 9,999
输出阻抗	20 mΩ/500 mΩ

通用参数

供电电压	AC 100 V ~ 250 V, ±10%, 50 Hz/60 Hz
失效检测	失效时前面板LCD显示, 并中断仪器工作
仪器工作状态指示	LED指示LCD显示
最大功耗	1200 W
机箱尺寸	8U 450 mm(W)*380 mm(H)*620 mm(D)
仪器重量	约 35 kg
温度范围	15°C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%, RH (无凝露)
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

电源线、测试线、接地线、说明书、检验报告、产品质保书

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址: 江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号 电 话: 0512-68413700/68413800/68413900
 客服热线: 4006-0512-77 售后电话: 0512-68078090 售后邮箱: service@3ctest.cn
 公司官网: www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址: 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦
 B 座 205 室
 电 话: 010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址: 深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方科
 兴科学园-E 栋 407
 电 话: 0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址: 成都市高新区天益街 38 号(地铁高新站出口)理
 想中心 3 栋 1501 室
 电 话: 028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址: 西安市雁塔区高新六路立人科技园 A 座 409 室
 电 话: 029-68985077



微信公众号