组合波雷击浪涌模拟器 CWS 600T

符合下列标准

> IEC 61000-4-5
> IEC 61850-3
> IEC 61326
> EN/IEC 60255-22-5

概　述

CWS 600T 组合波雷击浪涌模拟器是为了模拟浪涌脉冲干扰现象而专门设计的一款高端测试设备，性能完全满足欧盟 CE 认证及 CCC 认证对单相受试设备的抗扰度测试要求，通过外置耦合/去耦网络，对受试设备进行通信端口的浪涌测试。

特　点

> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作
> 最高可达6.0 kV 的超小型模拟器
> 浪涌模块脉冲 10/700 μs，符合 IEC 61000-4-5、ITUETSI 标准测试要求
> 控制系统内置出错报警提示
> LAN 以太网接口，用于远程控制
> 满足企事业单位和检测机构用户对抗扰度测试设备的需求，可完全替代进口

应用领域

> 通讯
> 信息技术
> 电信
> 军用
> 医疗
> 航空
> 广播电视
> 新能源电力
> 铁路
> 新能源汽车

通用参数	
显示屏	5.7英寸 TFT 触摸屏
工作电源范围	AC 110 V / 220 V，±10%，50/60 Hz（国内默认 AC 220 V）
保险丝	6 A
最大功耗	200 W
用户存储空间	无穷（PC）
通讯方式	以太网、RJ45
失效检测	失效时前面板 LCD 显示，并中断仪器工作
仪器工作状态指示	前面板 LED 指示、LCD 显示
EUT 电源电压注入	4 mm^2香蕉插头线
检测输出方式	标准 1m 同轴线
高压输出方式	4 mm^2香蕉插头线（高压线）
机箱尺寸	19英寸/ 6U
仪器重量	约30 Kg
温度范围	15–35 ℃
湿度范围	45%–75%
气压范围	86 kPa–106 kPa

符合 IEC 61000 - 4 - 5　浪涌抗扰度测试	
组合波	
测试电压范围	0.3 kV – 6 kV(±10%)
通讯波	
测试电流范围	7.5 A-150/200 A (±10%)
电压波形	波前时间:10 μs±30%，半峰值时间:700 μs±20%
电流波形	波前时间: 5 μs±20%，半峰值时间:320 μs±20%
源输出阻抗	15 ohm /40 ohm（自动切换）
输出极性	正、负、正负交替
脉冲周期	6 s - 180 s（最短取决于试验电压）
试验次数	1–999次
触发方式	自动、手动、外部触发
耦合/去耦网络	外置网络选配模块 CDN-405AF8 CDN-405T8 CDN-405T8A1
输出电压定制可达8 kV、10 kV	

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号　　电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900

客服热线：4006-0512-77　　售后电话：0512-68078090　　售后邮箱：service@3ctest.cn

公司官网：www.3ctest.cn　　E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室

电 话：010-82899948　010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室

电 话：028-65772800　028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室

电 话：0755-86626661　86344313　86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室

电 话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。

© 3ctest