

线路阻抗稳定网络 LN2-16



概述

LISN，即线路阻抗稳定网络，又称人工电源网络（AMN）。测试时串接在被测设备电源进线处。它在给定频率范围内，为骚扰电压的测量提供标准规定的50欧姆负载阻抗，并使被测设备与电源相互隔离。LN2-16完全符合CISPR16 - 16A标准，并且具备独有的测试和分析双模式，可以和频谱分析仪或接收机配合使用分析共模和差模噪声。

技术参数

频率范围：9kHz - 30MHz

瞬态保护：有

人工手：有

供电线：2

网络感应系数：50 ohm/ 50 μ H + 5ohm + 250 μ H

最大电流：16A

最大电压：250V

电源频率：DC-60Hz

输出模式：测试、分析

RF 输出：BNC 50ohm

尺寸（W x H x D）：355 x 145 x 325

相/线：1/2

特点

- 提取电源线产生的传导噪声到频谱分析仪和/或 EMI 接收机
- 为 EUT 提供纯净电源
- 与电源阻抗分开的标准阻抗源
- 完全满足 CISPR16 - 16A
- 测试&分析模式输出连接，测量方便不需改变 BNC 电缆
- 测试模式用于和频谱分析仪或接收机一起使用，可以以差模和共模的形式分析传导噪声
- 安装了瞬态限制器，保护测量设备不受浪涌的损坏

苏州泰思特电子科技有限公司

总 部

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话：0512-68413700/3800/3900
传 真：0512-68079795
http://www.3ctest.cn Email: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D 206室
电 话：010-82899984 010-82899948
传 真：010-82899943 邮 编：100085

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心
3栋1501室
电 话：028-85327800
传 真：028-85311400 邮 编：6100085

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626625 0755-86344313
传 真：0755-26966255 邮 编：518055

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路（与丈八三路交汇）绿地中央广场
维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077 029-68985700
传 真：029-68717677 邮 编：710077



台湾

台湾利诺科技有限公司
电 话：+886-2-89121185
传 真：+886-2-89121812
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
邮 编：23145
http://www.richtec.com.tw
Email: sales@richtec.com.tw



TESTEK Co.,LTD
Address: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 448-808
Tel: 070-4099-2072/H.P: 010-6500-6648
Email: woo @testek.co.kr
http://www.testek.co.kr, www.3ctest.co.kr



东南亚

Quantel Pte Ltd
Address: 46 Lorong 17 Geylang #05-02
Enterprise Industrial Building
Singapore 388568
Tel: +65 6745 3200
Email: info@quantel-global.com
https://www.quantel-global.com



北美

The EMC Shop
Address: 7401 Galilee Rd. #160 Roseville, CA 95678
Tel.: 844.423.7435
Email: sales@theemcshop.com
https://www.theemcshop.com



Russia Agency:
"CDIP", llc.
Add.: 121471, Moscow, Ryabinovaya street, house 69,
building 5, room. 7
Mr. Sventickiy Andrey
Tel.: +79856003171 / +7(495) 956-20-22
Email: info@cdip.ru / andrey.sventickiy@cdip.ru
www.cdip.ru