



高频辐射环

HFRR系列

■ NECA TR-28

产品特点

- > 适配脉冲信号幅值高
- > 脉冲辐射场前沿快、脉宽范围大，辐射信号频谱丰富

产品概述

HFRR系列高频辐射环满足标准NECA TR-28，与高频噪声模拟器配套，用于各类EUT辐射敏感度测试，具有适配脉冲信号幅值高、脉冲辐射场前沿快、脉宽范围大，辐射信号频谱丰富等特点。

应用行业



技术参数

高频辐射环型号	最高输入脉冲电压	输入脉冲宽度	环直径 [mm]	电缆型号	电缆长度 [mm]	接头类型	重量 [kg]
HFRR 50	±4000 V	50 ns ~ 1 μs	50	RG-58	2000	BNC (HBNC-GP-55U)	0.20
HFRR 75	±4000 V	50 ns ~ 1 μs	75	RG-58	2000	BNC (HBNC-GP-55U)	0.20
HFRR 100	±4000 V	50 ns ~ 1 μs	100	RG-58	2000	BNC (HBNC-GP-55U)	0.40
HFRR 150	±4000 V	50 ns ~ 1 μs	150	RG-58	2000	BNC (HBNC-GP-55U)	0.48
HFRR 200	±4000 V	50 ns ~ 1 μs	200	RG-58	2000	BNC (HBNC-GP-55U)	0.60
HFRR 250	±4000 V	50 ns ~ 1 μs	250	RG-58	2000	BNC (HBNC-GP-55U)	0.66
HFRR 300	±4000 V	50 ns ~ 1 μs	300	RG-58	2000	BNC (HBNC-GP-55U)	0.73

选配主机

1	高频噪声模拟器	型号：INS 400 INS 400高频噪声模拟器是为了模拟继电器开或关为代表性的经电感性组件的电流迅速起断时产生的干扰。 输出电压：0.1 kV ~ 2 kV 脉冲宽度：50 ns ~ 1 μs	
2	高频噪声模拟器	型号：INS 800 INS 800高频噪声模拟器是为了模拟继电器开或关为代表性的经电感性组件的电流迅速起断时产生的干扰。 输出电压：0.2 kV ~ 4 kV 脉冲宽度：50 ns ~ 1 μs	

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700/68413800/68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn



微信公众号

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理
想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴
科学园-E栋407
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077