

S6V311 智能型冲击电压测试设备



符合下列标准

- > IEC60065
- > EN/IEC61643-311
- > GB/T18802.311

概述

S6V311是一台智能型冲击电压测试设备，它能够满足国际标准和产品系列标准对小型冲击电压测试的各种要求，用于检测气体放电管，空气间隙放电器，带有气体放电管和空气间隙放电器的 SPD 的两个主要参数：1kV/ μ S 的冲击击穿电压，1.2/50击穿电压。

S6系列是小型冲击电压测试的最佳选择，不但满足欧盟 CE 认证及 CCC 认证对单相受试设备的抗扰度测试要求，通过触摸屏操作实现全自动控制测试。为您提供多种测试所需附件，用来满足元器件、电源模块、浪涌保护模块等各种被试品应用需求。

特点

- > 5.7寸彩色触摸屏前面板操作；
- > 测试编排功能；
- > 以太网、RJ45接口，用于 PC 远程控制、打印测试报告；
- > 主开关采用进口电子开关。

应用领域

- | | |
|--------|---------|
| > 通讯 | > 信息技术 |
| > 电信 | > 军用 |
| > 医疗 | > 航空 |
| > 广播电视 | > 新能源电力 |
| > 铁路 | |

通用参数	
显示屏	5.7英寸 TFT 彩色触摸屏
工作电源范围	AC 110 V / 220 V, $\pm 10\%$, 50 / 60 Hz $\pm 5\%$ (国内默认 AC 220 V 50 Hz)
保险丝	6 A
最大功耗	100 W
用户存储空间	无穷 (PC)
通讯方式	以太网、RJ 45
辅助接口	D-sub 25 p
外部触发输入	BNC, 5V TTL
CRO 触发输出	BNC, 5V TTL
运行控制输入	BNC, 5V TTL
警告灯输出	0 - 220 V AC 10A / 0 - 48 V DC 3 A 电源取决于外接信号灯的种类
安全电路	安全回路未关闭时停止工作
失效检测	失效时前面板 LCD 显示, 并中断仪器工作
仪器工作状态指示	前面板 LED 指示、LCD 显示
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机箱尺寸	19英寸 / 4U
仪器重量	约15 Kg
温度范围	15 - 35°C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86 kPa - 106 kPa

符合 IEC 61643- 311 GB/T 18802.311 冲击电压测试	
浪涌模块 SURGE	
符合标准	IEC 61643-311、GB / T 18802.311
测试电压范围	500V~4500 $\pm 10\%$ (设置电压为固定值 5000V)
电压波形	波前时间: 1000V/ $\mu s \pm 20\%$ 半峰值时间: 无
源输出阻抗	1000 Ω
输出极性	正、负
脉冲周期	10s-99s
实验次数	1 - 999次
触发方式	自动、手动、外部触发
符合 IEC 61643- 1 GB/T 18802.1 冲击电压测试	
浪涌模块 SURGE	
符合标准	IEC 61643-1、GB / T 18802.1
测试电压范围	500V~5000V $\pm 10\%$
电压波形	波前时间: 1.2 $\mu s \pm 30\%$ 半峰 值时间: 50 $\mu s \pm 20\%$
源输出阻抗	500 Ω
输出极性	正、负
脉冲周期	10s-99s
实验次数	1 - 999 次
触发方式	自动、手动、外部触发

苏州泰思特电子科技有限公司

总 部

地 址：江苏苏州市高新区金山路198号安达科技园2号楼
 电 话：0512-68413700/3800/3900
 传 真：0512-68079795
<http://www.3ctest.cn> Email: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D 206室
 电 话：010-82899984 010-82899948
 传 真：010-82899943 邮 编：100085

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心
 3栋1501室
 电 话：028-85327800
 传 真：028-85311400 邮 编：6100085

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
 电 话：0755-86626625 0755-86344313
 传 真：0755-26966255 邮 编：518055

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路（与丈八三路交汇）绿地中央广场
 维萨瀛海大厦2204室
 电 话：029-68985077 029-68985700
 传 真：029-68717677 邮 编：710077



台湾

台湾利诺科技有限公司
 电 话：+886-2-89121185
 传 真：+886-2-89121812
 地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
 邮 编：23145
<http://www.richtec.com.tw>
 Email: rich.tec@msa.hinet.net



韩国

TESTEK Co.,LTD
 Address: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
 Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 448-808
 Tel: 070-4099-2072/H.P: 010-6500-6648
 Email: woo@testek.co.kr
<http://www.testek.co.kr>, www.3ctest.co.kr



东南亚

Quantel Pte Ltd
 Address: 46 Lorong 17 Geylang #05-02
 Enterprise Industrial Building
 Singapore 388568
 Tel: +65 6745 3200
 Email: info@quantel-global.com
<https://www.quantel-global.com>



北美

The EMC Shop
 Address: 7401 Galilee Rd. #160 Roseville, CA 95678
 Tel.: 844.423.7435
 Email: sales@theemcshop.com
<https://www.theemcshop.com>



Russia Agency:
 "CDIP", llc.
 Add.: 121471, Moscow, Ryabinovaya street, house 69,
 building 5, room. 7
 Mr. Sventickiy Andrey
 Tel.: +79856003171 / +7(495) 956-20-22
 Email: info@cdip.ru / andrey.sventickiy@cdip.ru
www.cdip.ru