

共模干扰吸收夹

CMAD 200M



■ CISPR 16-1-4

— 产品概述

CMAD 200M 共模干扰吸收夹依据 CISPR 16-1-4 的要求设计。用于辐射干扰测量中，传输线（同轴电缆、非屏蔽电缆等）共模干扰的抑制，以确保不同实验场地条件下测量结果的一致性。

技术参数

频率范围	30 MHz ~ 200 MHz
可用频率范围	10 MHz ~ 1 GHz
S11 (30MHz)	0.6 ~ 0.75
S11 (200MHz)	0.4 ~ 0.55
S21	<0.25
最大线径	38 mm
尺寸	617 (L) *140 (W) *115 (H) mm
重量 (kg)	12 kg

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
E-mail: info@3ctest.cn 公司官网：www.3ctest.cn



北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座
205 室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街 38 号(地铁高新站出口) 理想中心 3 栋 1501 室
电话：028-65185450

深圳办事处

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方科兴
科学园-E 栋 407
电话：0755-86626661 / 86344313 / 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园 A 座 409 室
电话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。